Druckplatte
PRINTED CIRCUIT
CIRCUIT IMPRIME
CIRCUITO STAMPATO 7282 - 745

BC 108
BC 109
BC 273 A

BC 238
BC 239
BC 181
BC 223
BC 383
BC 384
BC 183

BD 135
BD 136
GD 121
GD 122
GD 120

AC 153
AC 187

Ein/Aus - Schalter
ON/OFF - SWITCH
COMMUTATEUR M/A
INTERRUTTORE ACCESA/SPENTA

Si 1
1 AT

Bu 4
12V

Lo 1
5671 - 180

Gl 1
B40 C1000

Tr 1 9004 - 515.01

110/220 V~
50/60 Hz

Thermoschalter n Zchng 9622 - 532
THERMO SWITCH
INTERRUPTEUR THERMOSTATIQUE
INTERRUTTORE TERMICO

schließt bei Rücklauf
CLOSES AT REWIND
FERME EN REBOBINAGE
CONTATTO
TRANSCINATO

Servicekontakt
SERVICE CONTACT
CONTACT DE SERVICE
CONTATO DI SERVIZIO

Mikrofonablagekontakte
MICROPHONE HOLDER
CONTACTS
CONTACTS DE SUPPORT
DE MICRO
CONTATTI DISINSERZIONE
MICROFONO

bei starken Nebengeräuschen auf 100 kΩ ändern.

Empfindlichkeit
SENSITIVITY
SENSIBILITE
SENSIBILITA

AWK
7489 - 027 - 01

Tr 2
9227 - 158.21

LK
7489 - 074

Lo 2
9622 - 842

7680 - 111

7680 - 115

entfällt ab Nr. 3032229
bzw. Nr. 20.12201

Druckplatte
PRINTED CIRCUIT
CIRCUIT IMPRIME
CIRCUITO STAMPATO 7282 - 739

Telefunken
Volvo
Siemens
ITT
Texas

T 1 BC 239C * od BC 384 Texas, od BC 173C n SB 303 42 ITT
T 2 BC 238 C * od. BC 383 B,C Texas, od BC 153 B,C Texas
T 3 BC 238 C * od BC 383C Texas, od BC 183 C Texas
T 4 BC 238 B * od BC 383 B Texas, od BC 183 B Texas
T 5 BC 238C * od BC 383C Texas, od BC 183C Texas
T 6 BC 181 n. Bestellv. 9654 - 036 25
T 7 GD 121 " 9654 - 121.31, od BD 135 Volvo
T 8 GD 122 " 9654 - 122.31, od BD 136 Volvo
T 9 GD 120 " 9654 - 120.31
T 10 BC 238 A, B * od BC 383 B Texas, od BC 183 B Texas
T 11 BC 236 * od BC 383 Texas, od BC 183 Texas
T 12 BC 236 * od. BC 383 Texas, od BC 183 Texas
T 13 GC 273 A n. Bestellv 9654 - 048 33
T 14 BC 223 " 9654 - 048 25
T 201 - 204 AC 153 K VI, od. AC 153 K VII (Transistoren jeweils aus einer Gruppe)
T 205 AC 187 K Siemens, Siescosem, Telefunken, Volvo
T 206 BC 108 B Siemens, Volvo, od. BC 183 B Texas, od. BC 238 B, *

D 1 D 153 n. Bestellv. 9654 - 051.25, od. BA 181 B Texas
D 2 D 153 " 9654 - 051.25, od. BA 181 B Texas
D 3 BA 181 " 9654 - 172.25
D 4 BA 181 " 9654 - 172.25
D 5 6 14.9 Zenerdiode 9.5 V, n. Bestellv. 9654 - 149.97
D 6 BAY 68 Telefunken, od TD 018 * 9654 - 026.25
D 8 BA 181 n. Bestellv. 9654 - 172.25
D 9 0700 * 9654 - 041.06, od.
SKE1/02 " 9654 - 041.07
D 10 BA 181 " 9654 - 172.25
D 11 BA 181 " 9654 - 172.25
D 12 0700 " 9654 - 041.06, od.
SKE 1/02 " 9654 - 041.07
D 13 BA 181 " 9654 - 172.25
D 14 5503 Hortron, od BZ 102 2V1 Telefunken
D 15 TD 018 n. Bestellv. 9654 - 026.25
D 16 BA 181 " 9654 - 172.25
D 17 0700 " 9654 - 041.06, od.
A 14 U General Electric

D 201 - 204 AA 143 SEL od. AA 139 Telefunken

Auf die Buchsenlotaseh gesehen
SEEN FROM SOLDER SIDE OF SOCKETS
VUE COTE SOUDURES DES PRISES
VISTA DAL LATO SALDATURE DELLA PRESA

Bu 1 Bu 2 Bu 3

Summer-Kontakt
BUZZER CONTACT
CONTACT BUZZER
CONTATTO DI RONZATORE

von der Lötseite gesehen
SOLDER SIDE VIEW
VUE COTE SOUDURES
VISTO DAL LATO SALDATURE

von unten gesehen
BOTTOM VIEW
VUE DU DESSOUS
VISTO DAL DI SOTTO

Betätigt durch Mikrofonstecker in Bu 2
OPERATED BY MICROPHONE-PLUG IN SOCKET 2
COMMANDE PAR LA FICHE MICRO DANS LA PRISE 2 (Bu 2)
AZIONATO TRAMITO PRESA DEL MICROFONO A TELECOMANDO CON Bu 2

1 STOP
2 Start MARCHE
3 Kurzrücklauf BACKSPACING MARCHE EN ARRIERE RITORNO BREVE

Mikrofon
MICROPHONE
MICRO
MICROPHONO

12V 35mA

Lautsprecher
LOUDSPEAKER
HAUT-PARLEUR
ALTOPARLANTE

Hörer
HEAD PHONES
ECOUTEUR
CUFFIA

Fußschalter oder Handschalter
FOOD SWITCH OR HAND SWITCH
PEDALE DACTYLO OU COMMUTATEUR A VANE
INTERRUTTORE A PEDALE O INTERRUTTORE MANUALE

Kurzrücklauf
BACKSPACING
MARCHE EN ARRIERE
RITORNO BREVE

Telefon-Adapter
TEL. ADAPTOR
CAPTEUR TELEPHONIQUE
ADATTATORE TELEFONICO

A - Relais
A - RELAIS
A - RELAIS
A - RELAIS

von unten gesehen
BOTTOM VIEW
VUE DU DESSOUS
VISTO DAL DI SOTTO

7680 - 111

Z - Relais
Z - RELAYS
Z - RELAIS

7680 - 112

7680 - 115

Summer

K Keram. Kond
F Folien - Kond.
Elko
T Tantal - Elko

1/8 W
1/2 W
nicht entflammbarer Widerstand
NON INFLAMMABLE RESISTOR
RESISTANCE NON INFLAMMABLE
RESISTENZA NON INFLAMMABILE

| | | |